

SSR ULXD4E-K51



Récepteur simple - 606 à 670 MHz



Présentation

Récepteur numérique simple en boîtier métal au format ½ rack 19", doté d'une alimentation externe PS43E. Il est muni d'un afficheur LCD rétro éclairé et intègre une gestion par menus intuitifs. Il est livré avec le montage en rack simple et double, le kit de report des antennes en façade et deux antennes ½ onde.

Spécifications

- Specs complémentaires :

Caractéristiques générales

- Jusqu'à 72 MHz de bande passante HF
- Jusqu'à 70 systèmes en simultané par bande en mode standard
- Jusqu'à 560 systèmes en simultané par bande en mode haute densité
- Scanner de fréquences rapide
- Détection d'interférences et alertes
- Synchronisation des émetteurs par liaison IR
- Réponse en fréquence audio : 20 Hz à 20 kHz
- Convertisseurs A/N et N/A 24 bits – 48 kHz
- Latence : 2,9 ms
- Gestion par PC ou Mac avec le logiciel Wireless Workbench 6
- Surveillance à distance avec l'application iOS ShurePlus™ Channel
- Compatible avec la TNT et la 4G

Bandes de fréquences disponibles

G51 : 470 à 534 MHz

H51 : 534 à 598 MHz

K51 : 606 à 670 MHz

Caractéristiques du récepteur simple

- Diversity prédictif numérique
- Gain de 60 dB réglable en façade
- Bargraph Audio et RF à LED avec indicateur de crête
- Témoin d'activation de la clé de cryptage
- Sorties audio : XLR niveau micro/ligne et Jack 6,35mm symétrique
- Entrées RF : BNC avec alimentation pour antenne active
- Connecteur RJ45 : 1 port Ethernet 10 / 100 Mbps
- Alimentation externe 240V AC – 15V DC