

SAH ME-1

ALLEN&HEATH®

40 canaux



Présentation

Le boîtier d'écoute personnel ME-1 donne aux musiciens le contrôle sur le mix de leur monitoring. Il permet à chaque intervenant d'obtenir le réglage personnalisé qu'il affectionne et recherche, en laissant le choix entre une maîtrise maximale du mix dans ses moindres détails et un fonctionnement simplifié se limitant à quelques réglages.

Intuitif, élégant et simple d'utilisation, le ME-1 offre une excellente intelligibilité grâce aux indications visuelles claires et à la possibilité de renommer les programmes pour se repérer rapidement.

Entièrement personnalisable avec ses touches assignables, les paramètres peuvent être enregistrés et rappelés par une simple pression sur un bouton. Les presets des différents groupes et usages sont enregistrables sur une clé USB afin d'être archivés ou transférés rapidement à un autre système ME.

Le ME-1 importe automatiquement les noms de canaux rentrés dans une console GLD lorsqu'il est connecté au dSnake d'un AudioRack AR2412 via un câble Cat5. Ils peuvent être connectés en série via leur entrée/sortie EtherCon, ou selon une configuration en étoile en utilisant un routeur 10 ports POE ME-U.

Spécifications

- Affichage : OLED
- Catégorie : retour personnel

- Dimensions (mm) : 225 x 150 x 55
- EQ : 3-bandes
- Entrées (autres) : USB, etherCon
- Entrées ligne : minijack stéréo
- Nombre canaux : 40
- Poids (kg) : 900 g
- Sorties (autres) : casque jack stéréo, casque minijack stéréo, etherCon
- Sorties principales : jack
- Specs complémentaires :
- Contrôles entrée : volume, panoramique, mute, solo, trim général
- Contrôles master : volume, mute, égalisation 3-bandes, limiteur
- Entrées/sorties EtherCon : les ME-1 peuvent être connectés à la chaîne, ou selon une configuration en étoile en utilisant le hub de monitoring Poe 10 ports ME-U
- Écran oLed : affichage clair de la source sélectionné, des configurations systèmes et un indicateur de niveau de signal stéréo.
- Micro d'ambiance intégré
- Encodeur rotatif 2 modes : niveau et panoramique
- 16 groupes, jusqu'à 40 sources assignables
- 16 touches rétroéclairées assignables pour la sélection de sources ou de groupes
- Port USB : sauvegarde des présets, des configurations et mise à jour du firmware
- Compatible avec les cartes Madi, Dante, Wavesou EtherSound en interfaçant avec un ME-U
- Interface de montage : insert 3/8" pour montage sur pied de micro, fourni avec accessoire d'accroche (type K&M 238)
- Support casque intégré
- Alimentation externe fournie