

SSR ULXD4E-G51



Simple - Bande G51 - 470 à 534 MHz



Présentation

Récepteur numérique en boîtier métal au format ½ rack 19", doté d'une alimentation externe. Il est muni d'un afficheur LCD rétro éclairé et intègre une gestion par menus intuitifs.

Il est livré avec le

montage en rack simple et double, le kit de report des antennes en façade, un câble Ethernet de 90 cm et deux antennes ½ onde.

Spécifications

- Connectique : jack 6,35 mm, XLR, RJ45
- Nombre max de systèmes simultanés : 70
- Réponse en fréquence : 20 Hz - 20 kHz
- Specs complémentaires :
- Jusqu'à 72 MHz de bande passante HF

- Jusqu'à 560 systèmes en simultané par bande en mode haute densité
- Scanner de fréquences rapide
- Détection d'interférences et alertes
- Synchronisation des émetteurs par liaison IR
- Convertisseurs A/N et N/A 24 bits – 48 kHz
- Latence : 2,9 ms
- Gestion par PC ou Mac avec le logiciel Wireless Workbench 6
- Surveillance à distance avec l'application iOS ShurePlus™ Channel
- Compatible avec la TNT et la 4G

Caractéristiques du récepteur simple

- Diversity prédictif numérique
- Gain de 60 dB réglable en façade
- Bargraph Audio et RF à LED avec indicateur de crête
- Témoin d'activation de la clé de cryptage
- Entrées RF : BNC avec alimentation pour antenne active
- Alimentation externe 240V AC – 15V DC