SRC RAD26

Amplifié E/S audio + contacts logiques

Présentation

Connecté grâce à un câble Cat5e blindé, le RAD26 offre un double amplificateur de 4 watts, le contrôle pour l'utilisateur final via un écran couleur personnalisé et des molettes, une double interface d'entrées et de sorties audio universelle, une sortie casque et des prises d'entrée au niveau ligne pour les besoins locaux. Trois entrées de fermeture logique et trois sorties actives de bas niveau s'ajoutent aux capacités de contrôle. L'amplificateur peut fournir 8 watts sous 8 ohms en mode bridge. Un RAD26 dispose de suffisamment d'entrées et de sorties audio et de contrôle pour prendre en charge, dans un système audio HAL, une pièce qui peut nécessiter les fonctionnalités suivantes:

- Entrée audio local de niveau ligne (smartphone, laptop, MP3, DVD)

- Une ou deux entrées microphone ou de niveau ligne

- Des sorties amplifiées pour des plafonnier

- Contrôle de niveau

- Sélection de source

La source et le niveau se comportent comme une télécommande DR3, mais avec n'importe quelle combinaison de niveaux, boutons, sélections ou commandes. Au dos, il y a 2 entrées audio Euroblock Mic / Line / Line-Plus symétriques avec configuration

du mode dans le logiciel Halogen. Les entrées Line-Plus permettent d’effectuer une sommation des signaux gauche et droit asymétriques. Une alimentation fantôme 24 V est disponible pour les micros à condensateur. Pour les utilisateurs finaux, il y a une entrée auxiliaire de 3,5 mm sur le dessous de la face avant, pour la connexion à la sortie audio d'un smartphone, d'un ordinateur portable ou d'un autre appareil grand public. Un amplificateur stéréo intégré de 4 watts alimente une petite paire de haut-parleurs stéréo, ou peut être configuré par logiciel pour alimenter un seul haut-parleur de 8 watts. Les sorties de ligne symétriques peuvent piloter un amplificateur externe ou un subwoofer amplifié pour plus de possibilité.

Le logiciel Hal détecte un connecteur inséré dans les prises Aux In ou casque pour éventuellement outrepasser les connexions arrière. Le RAD26 s'adapte à la plupart des décors avec un châssis en métal blanc mat. Un capteur de lumière ambiante programmable atténue automatiquement les voyants d'affichage et d'état dans les pièces sombres.

Spécifications

- Connecteurs : Minijack, Euroblock
- Specs complémentaires :
- Boîtier de contrôle audio amplifié avec 2 entrées, 2 sorties et contacts logiques
- Entrée auxiliaire mini-jack 3,5 mm au niveau ligne (smartphone, laptop, MP3, DVD)
- 2 entrées symétriques Euroblock Mic / Ligne
- 2 sorties symétriques Euroblock au niveau ligne
- Sortie casque mini-jack 3,5 mm
- Sorties amplifiées 2 x 4 watts pour enceintes plafond
- Contrôle du niveau
- Sélection de la source
- Livré avec accessoires de montage mural