AD2-58-G56

Emetteur main série AD - Emetteur main AD - SM58 - 470 à 636 MHz

Présentation

?

Émetteur main équipé d’une capsule dynamique cardioïde SM58 interchangeable. Alimentation par deux piles LR6 ou avec un accu Lithium-Ion SB900B disponible en option. L’AD2 possède des plots de contact permettant de l’insérer dans un chargeur dock SBC200/200E ou un chargeur

dock réseau SBC220/220E pour la charge directe de l’accu.

Livré avec une pince micro WA371.

Spécifications

- Capsule interchangeable : Oui

- Catégorie : émetteur

- Écran d'affichage : Oui

- Réponse en fréquence : 20 Hz - 20 kHz

- Transmission : numérique

- Specs complémentaires :

- Bande passante RF : 166 MHz (émetteurs et récepteurs)

- Nombre de canaux compatibles par canal TV de 8 MHz :

- 23 en mode standard

- 63 en mode haute densité

- Scanner de fréquence de groupes et de canaux

- Détection d’interférence avec alertes

- Cryptage au format AES-256

- Synchro des émetteurs par liaison IR

- Conversion A/N et N/A : 24 bits – 48 kHz

- Dynamique audio sortie analogique : > 120 dB pondéré A

- Dynamique audio sortie Dante/AES : > 130 dB pondéré A

- Latence : 2 ms (mode standard) – 2,9 ms (mode haute densité)

Caractéristiques des émetteurs AD1 et AD2

- Puissance d'émission commutable : 2 mW, 10 mW ou 35 mW

- Disponible avec connecteur TA4F ou LEMO3 (émetteur AD1)

- Atténuateur 12 dB (émetteur AD1)

- Gestion de la phase audio

- Générateur audio 400 Hz / 1000 Hz avec contrôle de niveau

- Fonction Mute audio

- Fonction Drop Marker : Permet de placer un marqueur dans Wireless Workbench

- Alimentation par deux piles LR6 ou un accu Lithium-Ion SB900A

- Autonomie avec accu SB900A : 9 heures à 10 mW – 5 heures à 35 mW

- Compatibles avec les docks chargeur SBC200E, SBC200, SBC220E, SBC220