ADX1M-G56

Emetteur ceinture série ADX - Émetteur ceinture mini - 470 à 636 MHz

Présentation

?

Émetteur ceinture miniature avec embase femelle 3 broches LEMO. Sa coque lui confère un indice de protection IPx4. Antennes hélicoïdales intégrées. Alimentation avec un accu Lithium-ion SB910M. Livré avec deux accus SB910M et un étui de transport.

Spécifications

- Specs complémentaires :

Caractéristiques générales

- Bande passante RF : 166 MHz (émetteurs et récepteurs)

- Nombre de canaux compatibles par canal TV de 8 MHz :

- 23 en mode standard

- 63 en mode haute densité

- Scanner de fréquence de groupes et de canaux

- Détection d’interférence avec alertes

- Cryptage au format AES-256

- Synchro des émetteurs par liaison IR

- Réponse en fréquence : 20 Hz à 20 kHz

- Conversion A/N et N/A : 24 bits – 48 kHz

- Dynamique audio sortie analogique : > 120 dB pondéré A

- Dynamique audio sortie Dante/AES : > 130 dB pondéré A

- Latence : 2 ms (mode standard) – 2,9 ms (mode haute densité)

Caractéristiques émetteurs ADX1M

- Puissance d’émission commutable : 2 mW, 10 mW ou 20 mW

- Antennes intégrées

- Pilotage à distance des paramètres via Showlink AD610

- Fonction Talk Switch avec télécommande optionnelle AD651FOB

- Connecteur LEMO3

- Gestion de la phase audio

- Générateur audio 400 Hz / 1000 Hz avec contrôle de niveau

- Fonction Mute audio

- Fonction Drop Marker : Permet de placer un marqueur dans Wireless Workbench

- Étanchéité du boitier : Indice IPx4

- Alimentation via un accu Lithium-Ion SB910M

- Nombre d'accus fournis : 2

- Autonomie : 6 heures à 10 mW – 5 heures à 20 mW