

SRA DAN-RX2

Récepteur DANTE 2 canaux



Présentation

Le DAN-RX2 est un récepteur numérique fiable et robuste, capable de transmettre deux canaux audio analogiques provenant d'un réseau Dante ou AES-67. Les sorties XLR symétriques comportent un interrupteur de masse, tandis qu'un amplificateur casque séparé avec son propre contrôle de niveau est inclus, pour le contrôles ou le monitoring personnel. Une alimentation redondante est disponible pour les applications critiques, en utilisant simultanément l'alimentation externe et l'alimentation par Ethernet (PoE) incluses.

Spécifications

- Affichage : LED
- Alimentation : DC 15 V, PoE
- Catégorie : interface audio
- Contient de l'électronique : Oui
- Conversion numérique : 24-bits / 96 kHz
- Dimensions (mm) : 270 x 110 x 50
- Fréquence d'échantillonnage : 96 kHz
- Nombre canaux : 2
- Poids (kg) : 1 kg

- Ports : EtherCon
- Réglages : niveau casque
- Sorties : 2 x casques jack, 2 x XLR, casque minijack
- Specs complémentaires :
 - Conversion numérique-analogique du signal audionumérique provenant d'un réseau Dante ou AES67 en un signal analogique, pour alimenter un système de sonorisation
 - Conforme à la norme AES67
 - Connexion via un câble réseau EtherCon cat5e ou cat6
 - Alimentation sur secteur ou via Power over Ethernet (PoE) sur le port EtherCon
 - Peut être mis en rack avec le kit SA19