

SSP BLX1288E-SM31-M17



Système Serre-tête Fitness SM31 / Main SM58



Présentation

Système complet mixte pour animateurs et professeur de fitness.

Composé d'un récepteur double BLX88E, d'un émetteur main capsule SM58, d'un émetteur ceinture BLX1 et d'un micro serre-tête statique cardioïde hydrophobe SM31FH1TQG.

Spécifications

- Accessoires inclus : bonnette, pince micro, pince cravate
- Affichage écran émetteur : Non
- Alimentation : Emetteur : 2 piles AA alcalines, Récepteur : secteur
- Antenne amovible : Non
- Autonomie : 14 heures max.
- Bande de fréquences : M17 - 662 à 686 MHz
- Capsule interchangeable : Non
- Catégorie : système complet mixte
- Cryptage d'émission : Non
- Nombre max de systèmes simultanés : 6
- Portée indicative : 80 m

- Puissance d'émission : 10 mW
- Réponse en fréquence : 50 Hz - 15 kHz
- Scanner de fréquence : Oui
- Synchro émetteur : QuickScan
- Transmission : analogique
- Specs complémentaires :
- Émetteur et récepteur en plastique ABS moulé
- Micros serre-tête fitness SM31FH (statique, cardioïde) et main SM58 (dynamique, cardioïde)