

SAU DW5066-W

Contrôle mural num. M2 Blanc



Présentation

Le panneau mural DW5066 est un contrôleur tout-en-un multizones pour les systèmes numériques matriciels audio et mélangeurs audio numériques multimédias M2. Il propose diverses fonctions de contrôle telles que la sélection de la source audio de sorte que le routage peut être modifiée ou que des présélections de mixages spécifiques («scènes» - seulement pour M2) peuvent être déclenchées. La commande est effectuée à l'aide de la molette rotative polyvalente avec laquelle d'autres paramètres tels que le volume, le contrôle de la tonalité, l'alimentation fantôme, mise en sourdine, ... peuvent également être contrôlés.

Deux entrées locales de niveau ligne et microphone permettent la connexion de sources locales qui peuvent être ainsi disponibles sur l'ensemble du système et l'une de ces entrées peut également être convertie en une sortie ligne locale. Les deux entrées de ligne audio et microphone peuvent être mélangées localement à l'aide de deux potentiomètres et une alimentation de fantôme de 15V peut être activée pour l'entrée du microphone.

La fonction de sortie audio peut être très utile dans les applications où une sortie audio locale est nécessaire, en restituant le même signal audio que l'une des sorties directes. Cela peut être très utile pour la surveillance, l'enregistrement ou à d'autres fins d'extension du système.

Un écran graphique LCD 2,5" assure une navigation conviviale pour contrôler le système et les connexions audio sont effectuées en utilisant des connecteurs XLR (microphone) et RCA stéréo (ligne).

Spécifications

- Connecteurs : XLR, Euroblock, RCA
- Dimensions (mm) : 153 x 94 x 45
- Lecteur carte SD : Non
- Poids (kg) : 0,21 kg
- Taille d'écran : 2,50 in
- Type d'écran : LCD
- Specs complémentaires :
- Contrôleur mural tout en en pour application Multi-Zones
- Contrôle via RS-485
- Construction en ABS
- Pour M2 et R2
- Alimentation fantôme
- Connexion en sortie : Euroblock