

SAU MWX65-B

Contrôle mural pour MTX Noir



Présentation

Le panneau mural MWX65 est un contrôleur encastrable à utiliser en combinaison avec la série de systèmes matriciels audio multizones AUDAC MTX. Il peut contrôler le signal d'entrée et le volume pour une zone et intègre également des entrées supplémentaire de niveau ligne et microphone qui peuvent être diffusées sur la zone où il est connecté.

Les sélections d'entrée et de contrôle du volume, ainsi que deux bandes de contrôle de tonalité peuvent être contrôlés à l'aide du bouton rotatif polyvalent tandis que l'afficheur graphique 2.5" intégré garantit une navigation utilisateur conviviale.

Des connecteurs XLR et RCA sont disponibles pour l'entrée microphone et l'entrée ligne supplémentaires. Les signaux appliqués à ces entrées peuvent être utilisés comme une entrée locale supplémentaire. Cela vous permet de connecter un lecteur CD ou MP3 comme source de musique locale ou connecter un microphone pour des discours ou d'autres annonces. Le mélange des entrées est possible en utilisant les deux potentiomètres à verrouillage. L'entrée microphone dispose d'une alimentation fantôme 15V qui peut être activée et désactivée par configuration logicielle.

Un câble CAT5 UTP standard permet la connexion entre le panneau mural et le système de matrice et transfère à la fois les signaux audio et de contrôle et à la matrice tout en fournissant l'alimentation pour le panneau mural.

Spécifications

- Connecteurs : XLR, RJ45, Euroblock, RCA

- Dimensions (mm) : 153 x 94 x 45

- Lecteur carte SD : Non

- Poids (kg) : 0,21 kg

- Taille d'écran : 2,50 in

- Type d'écran : LCD

- Specs complémentaires :

Compatible avec la série MTX

Construction en ABS