

SSR ULXD6O-H51

Capsule omni - 534-598 MHz



Présentation

Émetteur micro à effet de surface compatible avec les récepteurs ULX-D et QLX-D (sauf IR). La configuration se fait via infrarouge ou un chargeur réseau SBC250E, SBC450E ou SBC850E et le logiciel Wireless Workbench. Il est livré avec deux piles LR6 mais peut être alimenté par un accu Lithium-Ion SB900A en option.

L'émetteur ULXD6 offre aussi la possibilité d'être alimenté en externe via son port USB avec le chargeur SBC-USB-A-E.

Directivité omnidirectionnelle.

Spécifications

- Nombre max de systèmes simultanés : 70
- Réponse en fréquence : 20 Hz - 20 kHz
- Specs complémentaires :
- Jusqu'à 72 MHz de bande passante HF
- Jusqu'à 560 systèmes en simultané par bande en mode haute densité
- Scanner de fréquences rapide
- Détection d'interférences et alertes
- Synchronisation des émetteurs par liaison IR

- Convertisseurs A/N et N/A 24 bits – 48 kHz
- Latence : 2,9 ms
- Gestion par PC ou Mac avec le logiciel Wireless Workbench 6
- Surveillance à distance avec l'application iOS ShurePlus™ Channel
- Compatible avec la TNT et la 4G

Caractéristiques des émetteurs ULXD6 et ULXD8

- Puissance d'émission commutable 1, 10 et 20 mW
- Alimentation par piles AA, ou accu Lithium-Ion SB900A en option
- Autonomie de 9 heures avec un accu SB900A (10 mW)
- Compatibles avec les chargeurs SBC250E, SBC450E et SBC850E
- Voyant à LED et bouton configurable
- Filtre coup-bas et verrouillage des paramètres
- Port USB pour la charge
- Compatibles avec les récepteurs QLX-D (configuration via chargeur et WWB6 uniquement)
- Disponibles en noir ou blanc