

SSR P10RPLUS-J8E



Récepteur PSM1000 - 554 à 626 MHz



Présentation

Le récepteur de poche stéréo Diversity P10R+ bénéficie d'une nouvelle architecture hybride analogique / numérique offrant une qualité audio inégalée avec plus de dynamique, une meilleure séparation stéréo et une signature sonore encore plus fidèle. Il intègre un égaliseur semi-paramétrique 4 bandes, une fonction de mise en veille, de verrouillage du bouton de volume, et prend en charge des écouteurs d'impédance jusqu'à 4 Ohms. La technologie embarquée contribue à l'amélioration de la HF, rendant la réception plus robuste et fiable, avec une portée augmentée, même en présence de système HF numérique. Livré avec 2 antennes 1/4 onde détachables.

Spécifications

- Catégorie : ear monitoring
- Nombre max de systèmes simultanés : 40
- Réponse en fréquence : 35 Hz - 15 kHz
- Scanner de fréquence : Oui
- Sorties : minijack
- Specs complémentaires :

Caractéristiques :

- Fonction Full Scan avec visualisation possible dans WWB6
- Limiteur de volume réglable par pas de 3 dB
- Alimentation : 2 piles AA ou accu Lithium-Ion SB900B en option
- Autonomie : 4 à 6 heures (piles) ou 5,5 à 7 heures (accu SB900B)
- Poids : 200 g avec piles