

Carte AN 8 canaux ADAT/Dante 428/828 Mk2



Présentation

Pléthore de connectique.

La carte offre des ports de sortie RJ45 Dante primaires et secondaires, un connecteur AES59 (DB25) pour la sortie AES3 et une paire de connecteurs TOSLINK pour le protocole ADAT. Les entrées et sorties Word Clock sur les connecteurs BNC permettent la synchronisation avec plusieurs sources numériques. Ce qui offre la possibilité de synchroniser le réseau Dante avec l'horloge « Master » ou les équipements externes avec le réseau Dante.

Le voyage à Dante.

Les sorties Dante de l'ISA ADN8 fournissent aux ISA 428 MkII et ISA 828 MkII un accès réseau à tous les appareils Focusrite RedNet et interfaces Red, ainsi qu'à tout autre appareil compatible Dante. La balistique des niveaux et les paramètres sont accessibles via RedNet Control, le routage est configuré à l'aide de l'application Dante Controller.

Garantie premium.

Et comme pour tous les produits Focusrite Pro, où que vous soyez dans le monde, vous pouvez compter sur une garantie de trois ans si un matériel Focusrite Pro s'avère défectueux, il est systématiquement remplacé.

Spécifications

- Catégorie : autre
- Type : carte optionnelle
- Specs complémentaires :

PERFORMANCE AUDIO

- 0DBFS niveau de référence : 22dBu
- Réponse en fréquences : 20Hz - 20kHz ± 0.1 dB
- THD+N : -105dB (0.0006%), 20Hz - 20kHz; -1dBFS à l'entrée
- Rapport signal sur bruit : -121dBu
- Plage dynamique : 121dB, 20Hz - 20kHz

DIGITAL

- Fréquences supportées : 44.1/48/88.2/96/176.4/192 kHz (-4%/-0.1%/+0.1%/+4.167%) en 24 bit
- Sources d'horloge : Interne ou Word Clock

CROSSTALK (entrée vers entrée) : < -100dB; 20Hz - 20kHz (canal @ -20dBFS)

DANTE : 8x canaux, sur 2x ports RJ45 (Primaire & secondaire)

ADAT 8x canaux, sortie : 2x TOSLINK

AES3 : 8x canaux AES3, sortie sur 1x connecteur DB-25 (AES59 Combiné I/O au format Tascam)

ADAT

- 8x canaux ADAT
- Sortie : 2x TOSLINK
- Assignement des canaux @ 44.1 KHz, 48 KHz : Port 1 = Channels 1-8 , Port 2 = canaux 1-8
- Assignement des canaux @ 88.2 KHz, 96 KHz : SMUX I : Port 1 = canaux 1-4, Port 2 = canaux 5-8
- Assignement des canaux @ 176.4 KHz, 192 KHz : SMUX II : Port 1 = canaux 1-2 , Port 2 = canaux 3-4

WORD CLOCK

- Entrée : 1x port BNC 75O (Terminaison commutable)
- Sortie : 1x port BNC 75O
- Dimensions : 33.2mm x 158.5mm x 202.4mm
- Poids : 0.59kg.