

SSE BLX14E-PGA31-M17



Système serre-tête cardio PGA31



Présentation

Système complet simple pour chanteur, animateur, conférencier ou batteur.

Composé d'un récepteur BLX4E, d'un émetteur ceinture BLX1 et d'un micro serre-tête statique cardioïde PGA31 □TQG.

Spécifications

- Affichage écran émetteur : Non
- Alimentation : Emetteur : 2 piles AA alcalines, Récepteur : secteur
- Antenne amovible : Non
- Autonomie : 14 heures max.
- Bande de fréquences : M17 - 662 à 686 MHz
- Capsule : statique
- Capsule interchangeable : Non
- Catégorie : système complet serre-tête
- Cryptage d'émission : Non
- Directivité : cardioïde
- Nombre max de systèmes simultanés : 12
- Portée indicative : 80 m

- Puissance d'émission : 10 mW
- Réponse en fréquence : 50 Hz - 15 kHz
- Scanner de fréquence : Oui
- Synchro émetteur : QuickScan
- Transmission : analogique
- Specs complémentaires :
- Émetteur et récepteur en plastique ABS moulé
- Micro serre-tête PGA31