

# XONE-23

**Consoles Club - 2 voies stéréo, 2 out stéréo**

## Présentation

?

Le Xone:23 est un mixeur DJ 2+2 canaux aux fonctions avancées, comme par exemple une version améliorée du fameux filtre Xone, un contrôle de la résonance, des faders VCA, une EQ 3 bandes, des boutons éclairés, un sélecteur de courbe du crossfader, dans un style emprunté au fameux XONE-DB4.

Le filtre de contrôle analogique (VCF) situé au cœur du mixeur offre à la fois un passe-bas et un passe-haut, un contrôle de la fréquence de balayage «mild to wild» (du plus doux au plus sauvage) et un contrôle de résonance. La table intègre une boucle d'effets pour connecter des effets externes, dont le retour passe par le système de filtrage.

Les 2 canaux stéréo offrent un contrôle de niveau indépendant à chaque entrée et autorisent jusqu'à quatre sources stéréo, pouvant être simultanément envoyées vers le mix principal.

La sortie principale et l'entrée micro sont symétriques (XLR), et il existe une sortie enregistrement.

## Spécifications

- Affichage : Vumètre
- Catégorie : console club
- Course fader : 60 mm
- Crossfader : Penny & Giles
- Entrées (autres) : retour d'effets Rca, 2 x phono
- Entrées ligne : 2 x Rca
- Entrées micro : XLR
- Nombre canaux : 2
- Nombre de faders : 2

- Nombre préamplis micro : 1
- Sorties (autres) : enregistrement Rca, envoi effets Rca, monitor Rca
- Sorties principales : XLR
- Specs complémentaires :
- 2 + 2 canaux avec deux entrées phono / ligne
- Filtre VCF : passe-bas + passe-haut contrôles de la fréquence + résonance
- Égaliseur 3-bandes « total kill »
- Boucle FX externe
- Entrée micro : XLR avec égaliseurs 2-bandes
- Sortie principale sur XLR
- Faders VCA
- Crossfader réglable : commutateur de réglage de la courbe du crossfader
- Plage de dynamique de 20 dB (standard professionnel)
- Contrôles Midi : via un contrôleur externe (compatible Serato, Ableton, Traktor, MIXVibes...)
- Bargraphe de 9 segments pour contrôle des niveaux
- Options : Innofader compatible, crossfader spécial scratch