

MERO6

MERO - Enceinte encastrable 6" 60W/8?



Présentation

?

Le MERO6 est une enceinte de taille moyenne composée d'un haut-parleur à cône 2" et d'un woofer 6" qui sont optimisés à l'aide d'un filtrage de coupure de haute qualité. Un guide d'onde acoustique optimisé correspond à la dispersion du woofer et le tweeter, tandis qu'un phaseplug réduit la diffraction et améliore la réponse hors axe des hautes fréquences.

Spécifications

- Amp. recommandée : 90 W
- Auto-standby : Non
- Bluetooth : Non
- Connectique : Gold-Con
- Contient de l'électronique : Oui
- Diamètre Haut-parleur : 6"
- Dimensions (mm) : 195,5 x 276,5 x 82
- Dispersion horizontale (-6dB) en degrés : 160
- Dispersion verticale (-6dB) en degrés : 140
- Finition : Blanche
- Impédance : 8 Ω
- Mixeur : Non
- Montage : Fixation rapide à 4 vis
- Nombre de voies : 2 voies
- Poids (kg) : 1,66 kg

- Pression SPL Max / crête : 106 dB
- Puissance RMS / crête : 120 W
- Puissance RMS : 60 W
- Réponse en fréquence : 55 Hz - 20 kHz
- Sensibilité d'entrée (1W/1m) : 88 dB
- Structure enceinte : ABS
- Type : enceinte passive