

BLX24RE-B58-M17



Complet rackable - Système émetteur main BETA58

Présentation

?

Système complet simple pour chanteurs et animateurs.

Composé d'un récepteur BLX4RE avec kit de montage en rack simple / double et report d'antennes en façade, d'un émetteur main BLX2 équipé d'une capsule dynamique supercardioïde BETA58 et d'une pince micro WA371.

Spécifications

- Accessoires inclus : pince micro
- Affichage écran émetteur : Non
- Alimentation : Emetteur : 2 piles AA alcalines, Récepteur : secteur
- Antenne amovible : Oui
- Autonomie : 14 heures max.
- Bande de fréquences : M17 - 662 à 686 MHz
- Capsule : dynamique
- Capsule interchangeable : Non
- Catégorie : système complet voix
- Cryptage d'émission : Non
- Directivité : supercardioïde
- Nombre max de systèmes simultanés : 12
- Portée indicative : 100 m
- Puissance d'émission : 10 mW
- Réponse en fréquence : 50 Hz - 15 kHz

- Scanner de fréquence : Oui
- Synchro émetteur : QuickScan
- Transmission : analogique
- Specs complémentaires :
- Émetteur en plastique ABS moulé
- Récepteur en ABS moulé et métal
- Kit de montage en rack simple et double inclus
- Niveau de sortie audio réglable
- Antennes $\frac{1}{4}$ onde détachables
- Écran Lcd rétroéclairé sur récepteur avec affichage détaillé des niveaux RF et audio
- Micro main BETA58