

SSP BETA98AD-C



Micro batterie statique cardioïde



Présentation

Le Beta 98AD/C est un microphone électrostatique compact à haut niveau de sortie, conçu pour la sonorisation professionnelle et l'enregistrement en studio. Sa directivité cardioïde extrêmement uniforme assure un excellent gain avant Larsen et une parfaite réjection des sons hors axe indésirables. Son niveau de pression acoustique admissible élevé permet d'utiliser ce micro avec de nombreux instruments acoustiques ou amplifiés. Sa pince A98D permet le montage du Beta 98AD/C sur les batteries et percussions.

Il est livré avec le préamplificateur détachable RPM626, la pince batterie A98D, une bonnette anti-vent, le câble renforcé C98D de 4,6m et une pochette de transport.

Spécifications

- Accessoires inclus : bonnette, pochette de transport, préampli externe
- Bruit propre : 30 dB
- Capsule : statique
- Catégorie : micro filaire
- Connectique : XLR
- Câbles inclus : Oui
- Dimensions (mm) : 35,4 x 11,3

- Directivité : cardioïde
- Impédance nominale : 179 Ω
- Pince incluse : Oui
- Poids (kg) : 12 g
- Réponse en fréquence : 20 Hz - 20 kHz
- SPL max : 150,50 dB
- Sensibilité : -48 dBV/Pa (4,0 mV)
- Type : batterie
- Specs complémentaires :
- Préampli détachable RPM626
- Poids préampli : 96 g
- Pince montage batterie A98D