SSE PGA98H-XLR

Micro cardioïde pour instruments à vent

Présentation

Le PGA98H est un micro à col de cygne spécialement conçu pour une reproduction fidèle des instruments à vents, aussi bien sur scène qu'en studio d'enregistrement. Sa capsule électret cardioïde lui permet de saisir toutes les nuances de l'instrument, tout en limitant l'effet de proximité. Grâce à son col de cygne et à sa pince pour pavillon, il peut être rapidement installé et positionné sur des instruments à vent.

Nécessite une alimentation fantôme.
Livré avec une pince pavillon, une pochette de transport et un câble XLR-XLR de 4,6 mètres.

Existe également en version TQG pour une utilisation avec un émetteur ceinture.

Spécifications

- Accessoires inclus : bonnette, pochette de transport
- Bruit propre : 27 dB
- Capsule : statique
- Catégorie : micro filaire
- Connectique : XLR
- Câbles inclus : Oui

- Directivité : cardioïde
- Impédance nominale : 850 □
- Pince incluse : Oui
- Poids (kg) : 245 g
- Réponse en fréquence : 60 Hz - 20 kHz
- SPL max : 130 dB
- Sensibilité : -52 dBV/Pa (2,51 mV)
- Type : instrument
- Specs complémentaires :
- Câble XLR-XLR solidaire (longueur 4,6 m)
- Pince pavillon avec col de cygne