

DAH XONE-23C

ALLEN&HEATH®

Xone-23 avec carte son



Présentation

Le Xone:23C permet de franchir un nouveau palier dans le Djing numérique, le tout dans un format classique et compact et à un prix très abordable.

Ce mixeur est équipé d'une carte son 4 canaux 96 kHz 24 bit et offre la possibilité de se connecter simplement aux contrôleurs de la série Xone:K grâce au protocole X:LINK.

Le Xone:23C est donc la solution idéale pour les artistes qui cherchent à combiner la commodité du Djing numérique à la possibilité d'enregistrer, le tout en ayant la main sur les différents contrôles et d'avoir les mêmes sensations que sur les autres mixeurs du genre.

Dispose de 2+2 canaux stéréo, avec deux niveaux pour les entrées phono et ligne, la table permet de connecter quatre sources simultanément, y compris des platines et des lecteurs médias.

Le Xone :23C dispose d'une version améliorée du fameux filtre Xone, un contrôle de la résonance, des faders VCA, une EQ 3 bandes, des boutons éclairés, un sélecteur de courbe du crossfader, dans un style emprunté au célèbre XONE-DB4.

Le filtre de contrôle analogique (VCF) situé au cœur du mixeur offre à la fois un passe-bas et un passe-haut, un contrôle de la fréquence de balayage «mild to wild» (du plus doux au plus sauvage) et un contrôle de résonance. La table intègre une boucle d'effets pour connecter des effets externes, dont le retour passe par le système de filtrage.

Le XONE23C est livrée avec le logiciel DJ MIXVibes Cross LE.

Spécifications

- Affichage : Vumètre
- Catégorie : console club
- Course fader : 60 mm
- Crossfader : Penny & Giles
- EQ : 3-bandes
- Effets intégrés : Oui
- Entrées (autres) : USB, retour d'effets Rca, 2 x phono, RJ45
- Entrées ligne : 2 x Rca
- Entrées micro : XLR
- Filtres : Passe-haut, Passe-bas, Passe-bande
- Logiciels fournis : Mixvibes Cross LE
- Nombre canaux : 2
- Nombre de faders : 2
- Nombre préamplis micro : 1
- Sorties (autres) : enregistrement Rca, envoi effets Rca, monitor Rca
- Sorties principales : XLR
- Specs complémentaires :
- 2 + 2 canaux avec deux entrées phono / ligne
- Filtre VCF : passe-bas + passe-haut contrôles de la fréquence + résonance
- Égaliseur 3-bandes « total kill »
- Boucle FX externe
- Entrée micro : XLR avec égaliseurs 2-bandes
- Sortie principale sur XLR
- Faders VCA
- Crossfader réglable : commutateur de réglage de la courbe du crossfader
- Plage de dynamique de 20 dB (standard professionnel)
- Carte son intégrée, port USB 2.0
- Contrôles Midi : via un contrôleur externe (compatible Serato, Ableton, Traktor, MIXVibes...)
- Interface X-Link
- Bargraphe de 9 segments pour contrôle des niveaux
- Option : Innofader compatible, crossfader spécial scratch
- Livrée avec le logiciel DJ Mixvibes Cross LE, pilotage DVS Mixvibes (vinyles non fournis)