

RFR REDNET-HD32R

Focusrite®

32 canaux pour Pro Tools HD



Présentation

L'HD32R est une interface bidirectionnelle qui permet à un système ProTools|HD d'accéder à un réseau Dante. Chaque unité fonctionne comme une interface 64 canaux (32 in/ 32 out) et supporte une large gamme de cartes Pro Tools|HDX et HD (jusqu'à 6 modules HD32R peuvent être utilisés avec un Pro Tools|HDX et 3 avec un Pro Tools|HD).

Spécifications

- Alimentation : Secteur
- Catégorie : audio
- Compatibilité : PC, Mac
- Couleur : Rouge
- Dimensions (mm) : 482 x 263 x 45
- Format : rack
- Fréquence d'échantillonnage : 192 kHz
- Interfaçage : Dante, ProTools HD
- Logiciels fournis : Dante Controller, RedNet Control
- Nombre d'entrées : 32
- Nombre de sorties : 32

- Poids (kg) : 5,75 kg
- Résolution max : 24-bits
- Wordclock : Oui
- Specs complémentaires :
 - Entrée et sortie Wordclock et Loop sync
 - 2 ports Mini-DigiLink (primary et expansion)
 - Conversion 24-bits / 44,1 kHz à 192 kHz
 - Dynamique jusqu'à 119 dB
 - Led témoins : réseau, résolution et mode (primary/expansion)
 - 2 Led tricolores témoins de signal in/out par jeu de 4 canaux
 - 2 ports Ethernet permettant la liaison avec 2 réseaux indépendants
 - 2 alimentations secteur indépendantes avec 2 connecteurs séparés (la deuxième alimentation reste en standby et prend le relais en cas de défaillance du premier module)
- Format rack 1U