

SAU APM108MK2

Station d'appel 8 zones M2



Présentation

Les stations d'appel numériques APM sont équipées d'un microphone col de cygne de 32 cm contenant une cellule électret cardioïde. Un limiteur intégré surveille en permanence le niveau d'entrée, garantissant un signal de sortie constant et clair. L'état du signal reproduit est indiqué en utilisant différentes LED sur la base du microphone, fournissant une indication au locuteur que le signal est clair et audible dans toutes les situations.

Chaque station contient trois boutons standard (sauf le APM101MK2 qui a seulement un bouton PTT) avec des fonctions pré-assignées: PTT (Push To Talk), sélectionnez tous et tout effacer. Les autres touches de fonction peuvent être configurées pour faire des annonces vers des zones particulières, des regroupements de zones ou pour d'autres fonctions. (Déclencheurs & commutation de relais, fichiers d'annonces vocales, ...)

Les configurations standard peuvent être faites en utilisant des systèmes de matrice (M2), tandis que les configurations spéciales peuvent être programmées en utilisant l'outil de configurateur APC100 en combinaison avec le logiciel 'Audac system manager'.

Spécifications

- Accessoires fournis : Bonnette
- Connecteurs : RJ45
- Contient de l'électronique : Oui
- Dimensions (mm) : 120 x 55 x 190

- Lecteur carte SD : Non
- Nombre boutons assignables : 8
- Nombre de boutons : 10
- Poids (kg) : 1,35 kg
- Type de microphone : Col de cygne
- Type de station d'appel : A poser