

SSX BRH440M-LC



Micro Casque Intercom deux écouteurs



Présentation

Conçu à partir du casque de studio SRH440, le BRH440M est un micro casque destiné au Broadcast et aux systèmes d'intercom. Il est doté de deux écouteurs de type circum-aural, isolant parfaitement du bruit ambiant.

Le micro monté sur perche flexible intègre une capsule dynamique optimisée pour une excellente intelligibilité de la voix même en environnement bruyant.

Positionnée à gauche ou à droite à convenance, la perche offre une fonction de coupure du micro lorsque celle-ci est relevée en position verticale.

Le BRH440M-LC est fourni sans câble afin de laisser le choix à l'utilisateur parmi les différents modèles proposés. Il est livré avec une bonnette et deux coussinets d'oreillette.

Spécifications

- Catégorie : casque broadcast
- Impédance : 37 Ω
- Impédance micro : 150 Ω
- Micro : directivité : cardioïde
- Micro : réponse en fréquence : 50 Hz - 15 kHz

- Poids (kg) : 341 g
- Puissance admissible : 1 000 mW
- Réponse en fréquence : 15 Hz - 27 kHz
- Sensibilité : 101 dB/mW
- Sensibilité micro : -67 dBV/Pa
- Type : dynamique
- Specs complémentaires :
- Transducteur : dynamique néodyme 40 mm
- Broadcast et systèmes d'intercom
- 2 écouteurs de type circumaural isolant parfaitement du bruit ambiant
- Perche flexible, position droite ou gauche
- Coupure micro quand la perche est levée
- Sans câble afin de laisser le choix à l'utilisateur parmi les différents modèles proposés (en option)
- Bonnette
- 2 coussinets d'oreillette de rechange