

# SAU COM108

2 IN - 80W / 100V



## Présentation

Le COM108 est un amplificateur de sonorisation compact et polyvalent qui offre des solutions pour les installations de systèmes audio de petite et moyenne taille. Les applications typiques sont les systèmes de musique de fond dans les magasins de détail, les bars, les restaurants et les immeubles de bureaux.

Le COM108 dispose d'une entrée ligne stéréo permettant la connexion de nombreuses sources audio telles que les lecteurs multimédia, les tuners radio, les lecteurs audio Internet,... Une entrée micro / ligne symétrique permet de connecter un microphone d'annonce compatible avec les microphones à condensateur grâce à l'alimentation fantôme intégrée (15V). Un commutateur prioritaire remplace la musique de fond lorsqu'il est activé, et la compatibilité avec les lecteurs de fichiers vocaux est garantie grâce aux réglages de gain possibles (0 dB - +50 dB). Toutes les fonctions de contrôle telles que les commandes individuelles de volume de canal, le contrôle de tonalité 2 bandes, le contrôle du volume principal et les indicateurs de niveau sont situés à l'avant de l'amplificateur.

Le COM108 est conçu pour s'intégrer sur un bureau ou dans une étagère, mais le montage en rack de 10,5" ou 19" est possible à l'aide d'un kit de montage (MBS310) disponible en option.

## Spécifications

- Classe d'amplification : D

- Connecteur entrée : Euroblock
- Connecteur sortie : RCA
- Dimensions (mm) : 217.5 x 43.7 x 300
- Impédance : 4
- Nombre canaux : 2
- Poids : 3 kg
- Puissance Mono directe 100 V : 80 W
- Type de protection Ampli : Court-circuit, Surchauffe, Surcharge, Limiteur
- Ventilateur : Non