

SAU PRE220

Préampli 10IN - 2 zones



Présentation

Le PRE220 est un préamplificateur stéréo deux zones avec 8 entrées micro, 2 entrées ligne stéréo, et toutes les possibilités de contrôle et de connexion nécessaires. Les fonctions de commande sont situées à l'avant. Chaque canal dispose d'un contrôle de volume, d'un indicateur LED clip et deux boutons poussoirs et indicateurs LED pour contrôler l'acheminement du signal. La section de sortie de chaque zone est équipée d'un indicateur de niveau LED clip, d'un contrôle de volume principal et d'un contrôle de tonalité deux bandes.

Le PRE220 offre 8 entrées micro XLR avec une commande de gain, un contrôle de tonalité 3 bandes, un commutateur d'alimentation fantôme. Les canaux de 1 à 8 sont des canaux d'entrée ligne stéréo, équipés de connecteurs XLR symétriques. Un interrupteur talkover complète les entrées micro 1 et 2. Les canaux 9 et 10 sont des entrées ligne stéréo équipés de connecteurs RCA asymétriques et d'un contrôle de gain. Un récepteur Bluetooth intégré et une prise jack 3,5 mm en façade offrent des possibilités de connexion rapides, filaire ou sans fil, pratiques pour les appareils mobiles comme les ordinateurs portables, les smartphones et les tablettes.

Chaque zone dispose d'une sortie symétrique équipée de connecteurs Euroblocks et d'un commutateur mono / stéréo. Un mute prioritaire pour chaque sortie de zone supprime toutes les sources musicales (non prioritaires), ce qui permet de relier des systèmes d'alarme autonomes.

Spécifications

- Alimentation : 100 - 240 V AC - 50/60 Hz
- Bande passante +/- 3dB : 20 Hz - 20 kHz
- Catégorie : préamplificateur multizone
- Connecteur entrée : XLR femelle
- Connecteur sortie : Bornier
- Dimensions (mm) : 482 x 88 x 335
- EQ : Oui
- Nombre canaux : 10
- Réseau : Bluetooth
- Ventilateur : Non