

SSX SLXD1-J53



Émetteur ceinture - 562-606 MHz



Présentation

Émetteur ceinture avec embase TQG 4 broches mâle TA4M. Antenne ¼ onde

fixe. Alimentation par deux piles LR6 ou avec un accu Lithium-Ion

SB903, disponible en option.

Bande de fréquence J53 (562 à 606 MHz)

Spécifications

- Accessoires inclus : piles, pochette de transport
- Affichage : OLED
- Alimentation : 2 piles AA alcalines, Batterie lithium-ion rechargeable
- Autonomie : 8 h
- Capsule : N/A
- Catégorie : émetteur Micro HF
- Connectique : TA4M
- Dimensions (mm) : 98 x 68 x 25,5 mm (H x L x P)
- Directivité : N/A

- Nombre max de systèmes simultanés : 32
- Poids (kg) : 89 g
- Puissance d'émission : 10 W
- Réponse en fréquence : 20 Hz - 19 kHz
- Transmission : numérique